MECHA. UNIT

- LOADING MOTOR
- POSITION SW
- S/T-REEL
- S/T-PHOTO
- S-TAB SW
- SENS LED
- TAPE DATA

CAMERA LENS UNIT

CCD FLEX. CARD C.B.A.

PS291	
H2	1
H1	2
R	3
PW	4
PW	5
PW	6
OUT	7
12V	8
V1	9
V2	10
V3	11
V4	12
SUB	13
-6.5V	14

MIC UNIT

ECM

DIGITAL STILL OUT

AV OUT

MIC IN

FP4903	
D GND	1
IR OUT	2
PWR RST	3
D OUT	4
R IN	5
REMOTE CTL	6
TALLY	7
5V	8
IR LED OUT	9
NOREG	10
AV GND	11
AV GND	12
V/HP(R)	13
L/HP(L)	14
R	15
PLUG IN (L)	16
ZOOM	17
MIC GND	18
MIC GND	19
MIC GND	20
MIC(L)	21
WIND SW	22
MIC(R)	23
MIC 5V	24
MIC 5V	25
EXT MIC (L)	26

FRONT JACK

EDIT

S OUT

DV OUT

VTR MAIN C.B.A.

FP2203	
1	S TAB
2	D GND
3	D GND
4	NOREG GND
5	SNS LED
6	MIC CLK
7	VH(-)
8	T REEL(-)
9	T REEL(+)
10	VH(+)
11	MIC DT
12	MIC VDD
13	S REEL(-)
14	S REEL(+)
15	V OUT 3V
16	S PHOTO
17	V OUT 3V
18	T PHOTO

FP2204	
1	D GND
2	POS3
3	POS2
4	POS1
5	M UNLOAD
6	M UNLOAD
7	M LOAD
8	M LOAD

PP201	
1	∮H2
2	∮H1
3	∮R
4	PW
5	PW
6	PW
7	OUT
8	12V
9	∮V1
10	∮V2
11	∮V3
12	∮V4
13	SUB
14	-6.5V

FP701	
1	ALC CNT(+)
2	ALC MAIN(+)
3	HALL OUT(+)
4	HALL IN(-)
5	HALL OUT(-)
6	HALL IN(+)
7	ALC CNT(-)
8	———
9	FM T3
10	FM T2
11	FM T1
12	FM T4
13	0 LUX SW
14	ZM T3
15	ZM T2
16	ZM T1
17	ZM T4
18	F.ENC
19	F ENC VCC
20	Z.ENC
21	LED CONT

FP4801	
1	EXT MIC (L)
2	MIC 5V
3	MIC 5V
4	MIC(R)
5	WIND SW
6	MIC(L)
7	MIC GND
8	MIC GND
9	MIC GND
10	ZOOM
11	PLUG IN (L)
12	R
13	L/HP(L)
14	V/HP(R)
15	AV GND
16	AV GND
17	NOREG
18	IR LED OUT
19	5V
20	TALLY
21	REMOTE CTL
22	R IN
23	T OUT
24	PWR RST
25	IR OUT
26	D GND
27	CR POWER
28	SERIAL DATA
29	SERIAL CLK
30	E5V
31	S PLUG (L)
32	S Y
33	S C
34	D GND
35	TPB(-)
36	TPB(+)
37	TPA(-)
38	TPA(+)
39	D GND

FP2202	
FG(+)	1
COM	2
M2A	3
M2A	4
M1A	5
M1A	6
M3A	7
M3A	8
D GND	9
PG(+)	10

CYLINDER

FP5001	
GND	1
CH2F	2
CH2S	3
CH1S	4
CH1F	5
GND	6
GND	7
GND	8

FP2201	
M1	1
M1	2
M3(-)	3
VH(+)	4
H3(+)	5
H1(-)	6
H2(-)	7
H1(+)	8
M2	9
M2	10
VH(-)	11
H2(+)	12
M3	13
M3	14
VMR	15
AFG1	16
D GND	17
AFG2	18

CAPSTAN

FP6302	
D GND	1
CAM MNL	2
CAM MOD	3
MENU	4
AF MF	5
SCAN3	6
———	7
REW/SER(-)	8
FF/SER(+)	9
STOP/FADE	10
PAUSE/WB	11
PLAY/BACKLIGHT	12
SCAN4	13
ENC SW	14
D GND	15
ENC(-)	16
ENC(+)	17

SIDE CASE R UNIT

AUTO MNL

SELECT

MENU

FOCUS

PP3001			
MON E R OUT	1	60	CAM RESET
MON E G OUT	2	59	E2 INJ SBI
MON E B OUT	3	58	CAM TEST
MON E PLL	4	57	E2 INJ SBT
FRP	5	56	F VCC
MON M FRP	6	55	CAM VD
MON M R OUT	7	54	EVR SBO
MON M B OUT	8	53	EVR SBI
MON M G OUT	9	52	EVR SBT
HID1	10	51	CN (H)
ENVELOPE	11	50	———
RF GND	12	49	AFST
———	13	48	UART1
SPA	14	47	UATR0
ATF1	15	46	PWR RST
———	16	45	TEST0
D GND	17	44	BST TEST
MON E FRP	18	43	TCK
IRIS OPEN	19	42	TMS
M MODE0	20	41	TDO
M MODE1	21	40	TDI
EX MOD1	22	39	MIC CK
FNO	23	38	MIC DT
V REF (H)	24	37	MON M PLL
CAM A GND	25	36	MON M V COM
V OUT	26	35	P ON (L)
CAM 5V	27	34	———
———	28	33	———
V REF (L)	29	32	———
AD IN	30	31	———

EVR

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

G F E D C B A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11